

 GRÜNTEK

ІНСТРУКЦІЯ

ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ
ОБСЛУГОВУВАННЮ

ОБПРИСКУВАЧ АКУМУЛЯТОРНИЙ

BS-8-1
Li-Ion




ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Дякуємо Вам за вибір і використання нашої продукції. Перед початком експлуатації обприскувача уважно прочитайте і вивчіть інструкцію, щоб правильно використовувати обприскувач.

Обприскувач має багато переваг: великий обсяг ємності, тривалий робочий цикл, висока продуктивність, гарантійне сервісне обслуговування і т.п. Обприскувач застосовується для хімічної обробки сільськогосподарських культур, фруктових садів, може застосовуватися для зрошення, живлення та захисту рослин. Може також використовуватися для дезінсекції, дезінфекції, миття вікон, стін і інших цілей.

Увага!

Даний інструмент  GRÜNTEK відноситься до побутового класу інструменту.

Вироби під торговою маркою  GRÜNTEK постійно вдосконалюються і поліпшуються, тому технічні характеристики і зовнішній вигляд можуть змінюватися без попереднього повідомлення.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	Обприскувач акумуляторний GRÜNTEK BS-8-1B Li-Ion
Ємність	8 літрів
Номинальний вольтаж	12 В
Робочий нструм	1А
Тип батареї	Літієва-іона батарея
Ємність батареї	2500 мАч
Робочий тиск	0,25 мПа
Час атономної роботи	120 мин
Час заряду	180 мин

СКЛАДОВІ ПРИЛАДУ:



Увага!

Уважно вивчіть цю інструкцію по експлуатації та технічного обслуговування.

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Перед кожною роботою обприскувача необхідно повністю зарядити акумулятор.

Відкрийте кришку акумуляторного відділу, витягніть акумулятор, підключіть зарядний пристрій до роз'єму акумулятора, потім підключіть зарядний пристрій до розетки. Індикатор заряду засвітиться червоним, що означає, що акумулятор заряджається. Зелене світло індикатора означає, що акумулятор заряджено. Залежно від параметрів струму в мережі, зарядка може тривати до 4-5 годин.

При правильному використанні акумулятора вистачить на багато років. Слід мати на увазі, що акумулятор ні в якому разі не можна повністю розряджено.

Як тільки ви відчуєте значне падіння робочого тиску під час роботи, слід припинити роботу і зарядіть батарею.

Якщо обприскувач не використовувався тривалий час, рекомендуємо раз на місяць заряджати акумулятор із зарядним пристроєм. Отже, ви можете запобігти самовільній розрядці акумулятора.

ПРАВИЛА ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ**Важливо!**

Перед кожним використанням (!) та періодично під час роботи користувач повинен:

- проводити візуальний огляд обприскувача,
- перевіряти загальний стан обприскувача,
- перевіряти цілісність обприскувача, аксесуарів та захисних пристроїв до нього,

- перевірити надійність кріплень вузлів, насадок і т.п., затягування болтів і т.п.,
- відсутності інших пошкоджень чи інших відхилень від норми.

При виявленні - усунути недоліки до початку використання. Використання інструменту, що має пошкодження або ослаблені кріпильні елементи - заборонено і небезпечно (!), В зв'язку з можливістю отримання травми (!).

Виробник не несе відповідальність за наслідки і шкоду, заподіяну внаслідок використання інструменту із зазначеними вище відхиленнями.

Вимоги безпеки

- Необхідно обов'язково використовувати спеціальний захисний одяг (гумові: чоботи, рукавички плащ, шапку і маску або напів маску
- Не можна розпорошувати хімічні розчини поблизу великої кількості людей, тварин, продуктів харчування, під час сильного вітру і проти вітру
- При роботі з хімічними розчинами потрібно строго дотримуватися інструкцій виробника
- Суворо забороняється використовувати обприскувач для розпилення рідини, яка має температуру вище за 30°C, сильні кислоти, луги, легко займисті рідини та вибухові речовини
- Суворо забороняється занурювати підставку або весь обприскувач в воду, щоб набрати води в бак або почистити обприскувач
- Суворо забороняється використовувати розчини з порошковими речовинами, які не розчиняються у воді
- Після роботи з хімічними розчинами залити в ємність трохи чистої води і розпорошувати її протягом двох-трьох хвилин, щоб прочистити від хімікатів і злити всю рідину з обприскувача, інакше насос або утримувач розпилювача можуть бути пошкоджені
- Не рекомендується використовувати обприскувач при температурі навколишнього середовища вище 45° С і нижче 10° С

УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Причина	Рішення
Двигун не запускається	1. Не заряджена батарея	1. Зарядити батарею
	2. Погане підключення дроту	2. Перевірити під'єднання кабелю.
	3. Вимикач пошкоджений	3. Замінити вимикач
Не стабільний тиск/ не поступає вода у штангу	1. Форсунка забита	1. Прочистити форсунку
	2. Повітря в системі	2.Продути систему.
	3. Помпа забита	3. Прочистити помпу
	4. Пошкоджений шланг	4.Замінити шланг
Протікання	1. Погане з'єднання вузлів	1. Перевірити з'єднання
	2.Затяжні кільця на з'єднаннях зламані	2. Замінити кільця
	3. Вхідні та вихідні трубки зламані	3. Замінити трубки
Не заряджається	1.Порт для заряджання окислився.	1. Замінити порт для заряджання
	2.Несправна схема, порив проводки.	2. Замінити
	3. Пошкоджена батарея	3. Замінити
	4. Пошкоджений зарядний пристрій	4. Замінити

Модель

BS-8-1 Li-Ion

Серійний номер



Гарантія - 12 місяців з дня продажу

Мережа сервісних центрів

м. Київ	Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. П. Борщагівка, вул. Петропавлівська, 4, (044) 371-4037, 274-9595
м. Дніпропетровськ	вул. Карла Лібкнехта, 50, (0562) 39-21-13
м. Львів	пр-т. Чорновола, 95, (0322) 31-16-31
м. Івано-Франківськ	вул. Угорницька, 12Г, (0342) 50-82-00

Місце для штампу

Дата продажу

**Умови виконання гарантійних зобов'язань**

Строк гарантії починається з дня продажу виробу та продовжується протягом строку, що зазначений в «Інструкції з експлуатації» чи в каталозі відповідної продукції. Гарантія передбачає безкоштовне усунення несправностей, що виникли з вини виробника під час гарантійного строку. При зверненні в АСЦ (авторизований сервісний центр) обов'язковим є наявність оригіналу заповненого Гарантійного талону (із зазначенням заводського номеру, дати продажу, підписом продавця, штампом торгової організації), касового (товарного) чеку або копії видаткової накладної. Гарантія покриває витрати тільки на роботу та запасні частини.

Увага! При перших ознаках несправності виробу (підвищений шум, вібрація, втрата потужності, сильне іскріння, запах гарі і т.і.) його подальша експлуатація забороняється.

З умовами гарантії ознайомлений. Передпродажну перевірку здійснено — до зовнішнього вигляду та якості роботи інструмента претензій не маю. (Відсутність підпису покупця позбавляє права на гарантійний ремонт!)

Покупець _____



ВИРОБЛЕНО

на замовлення компанії S&R Industrierwerkzeuge GmbH
Виробничі потужності знаходяться в Китаї.

ПОСТАЧАЛЬНИК В УКРАЇНІ:

АТ «Альцест»

Адреса: Україна, 08129, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Петропавлівська 4.

Тел. 0800503000

www.e-altsest.com